



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR26111215FN          |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki obrotowe |

## Parametry produktu

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | obrotowy           |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 12                 |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 12                 |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Ilość sekcji:</b>              | 1                  |
| <b>Kąt przełączania:</b>          | 30°                |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania       |
| <b>Materiał styku:</b>            | mosiądz            |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | BBM (non-shorting) |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 30mΩ               |
| <b>Rezystancja izolacji min.:</b> | 0,1GΩ              |
| <b>Trwałość mechaniczna:</b>      | 6000 cykli         |
| <b>Powierzchnia osi:</b>          | gładka             |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Średnica osi:</b>                   | 6mm        |
| <b>Długość osi:</b>                    | 15mm       |
| <b>Gwint montażowy:</b>                | 3/8"-32NEF |
| <b>Moment siły<br/>przełączającej:</b> | 4,9Ncm     |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | -20...70°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,01 kg |
|---------------------|---------|