

## Fișă produs BNC-106



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Simbol:</b>        | BNC-106       |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori BNC |

### Parametri produs

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tip conector:</b>        | BNC                                      |
| <b>Conector:</b>            | mufă                                     |
| <b>Subtip conector:</b>     | tată                                     |
| <b>Orientare spațială:</b>  | drept                                    |
| <b>Impedanță de undă:</b>   | 50Ω                                      |
| <b>Diametru cablu max.:</b> | 2,8mm                                    |
| <b>Montare electrică:</b>   | crimpat                                  |
| <b>Subtip cablu:</b>        | B1522A, B8216, RG174, RG188, RG316, RGB5 |
| <b>Montare mecanică:</b>    | pe cablu                                 |
| <b>Rezistență mecanică:</b> | 100 cicluri                              |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Clasa fabricație:</b>              | industrială |
| <b>Placare contact:</b>               | aurit       |
| <b>Grosimea stratului de placare:</b> | 0,8μm       |
| <b>Rezistență izolație min.:</b>      | 5GΩ         |
| <b>Tensiune nominală:</b>             | 0,5kV       |
| <b>Frecvență max.:</b>                | 4GHz        |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,007 kg |
|------------------------|----------|