



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | SR26111215FN |
|----------------|--------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Drehschalter |
|-----------------------|--------------|

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Dreh-              |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 12                 |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 12                 |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Anzahl Sektionen:</b>           | 1                  |
| <b>Schaltwinkel:</b>               | 30°                |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung      |
| <b>Kontaktmaterial:</b>            | Messing            |
| <b>Schaltweise:</b>                | BBM (non-shorting) |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>    | 30mΩ        |
| <b>Min.<br/>Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ       |
| <b>Mechanische<br/>Haltbarkeit:</b>   | 6000 Zyklen |
| <b>Achsoberfläche:</b>                | glatt       |
| <b>Achsendurchmesser:</b>             | 6mm         |
| <b>Achslänge:</b>                     | 15mm        |
| <b>Montagegewinde:</b>                | 3/8"-32NEF  |
| <b>Schaltmoment:</b>                  | 4,9Ncm      |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -20...70°C  |

## Zusätzliche Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,01 kg |
|-----------------------|---------|