

## Fișă produs BNC-104

---



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Simbol:</b>        | BNC-104       |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori BNC |

## Parametri produs

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Tip conector:</b>                  | BNC         |
| <b>Conector:</b>                      | mufă        |
| <b>Subtip conector:</b>               | tată        |
| <b>Orientare spațială:</b>            | drept       |
| <b>Impedanță de undă:</b>             | 50Ω         |
| <b>Diametru cablu max.:</b>           | 5mm         |
| <b>Montare electrică:</b>             | crimpat     |
| <b>Subtip cablu:</b>                  | B9907, RG58 |
| <b>Montare mecanică:</b>              | pe cablu    |
| <b>Rezistență mecanică:</b>           | 100 cicluri |
| <b>Clasa fabricație:</b>              | industrială |
| <b>Placare contact:</b>               | aurit       |
| <b>Grosimea stratului de placare:</b> | 0,8μm       |
| <b>Rezistență izolație min.:</b>      | 5GΩ         |
| <b>Tensiune nominală:</b>             | 0,5kV       |
| <b>Frecvență max.:</b>                | 4GHz        |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,008 kg |
|------------------------|----------|