

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | BNC-104 |
| **Grupa produktów:** | Złącza BNC |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ złącza:** | BNC |
| **Złącze:** | wtyk |
| **Rodzaj złącza:** | męskie |
| **Rodzina złącza:** | koncentryczne |
| **Orientacja przestrzenna:** | proste |
| **Impedancja falowa:** | 50Ω |
| **Średnica kabla maks.:** | 5mm |
| **Montaż elektryczny:** | zaciskanie |
| **Rodzaj kabla:** | B9907, RG58 |

| | |
|---|---|
| **Montaż mechaniczny:** | na przewód |
| **Trwałość mechaniczna:** | 100 cykli |
| **Klasa wykonania:** | przemysłowa |
| **Pokrycie styku:** | złocony |
| **Grubość pokrycia:** | 0,8µm |
| **Rezystancja izolacji min.:** | 5GΩ |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,5kV |
| **Częstotliwość maks.:** | 4GHz |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,008 kg |