



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Simbol:</b>        | KS-41-S                                |
| <b>Grupă produse:</b> | Întrerupătoare cu cheie și încuietoare |

## Parametri produs

|   |   |
|---|---|
| <b>Tip comutator:</b>                     | Întrerupător cu cheie   |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 2   |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-ON  |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST  |
| <b>Caracteristici<br/>întrerupătoare:</b> | cheia poate fi scoasă în orice poziție, cheie 126, cheie cu același cod |
| <b>Numărul tuturor<br/>pozițiilor:</b>    | 2   |
| <b>Dimensiuni orificiu<br/>montare:</b>   | Ø12mm   |
| <b>Formă cheie:</b>                       | plat  |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Subtip cheie:</b>                          | asimetrice   |
| <b>Material corp:</b>                         | aliaj zinc   |
| <b>Sarcină admisibilă<br/>contacte AC @R:</b> | 1A / 125V AC |
| <b>Unghi rotație<br/>mecanică:</b>            | 90°          |
| <b>Număr terminale:</b>                       | 2            |
| <b>Lungime totală:</b>                        | 34,5mm       |
| <b>Placare terminale:</b>                     | argintate    |
| <b>Placare contact:</b>                       | argintat     |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,026 kg |
|------------------------|----------|