



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | MFGK-18                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | conducto-placa         |
| <b>Conector:</b>              | tomacorriente          |
| <b>Clase de conector:</b>     | macho                  |
| <b>Número de pines:</b>       | 18                     |
| <b>Orientación espacial:</b>  | angulares 90°          |
| <b>Montaje eléctrico:</b>     | THT                    |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para PCB, pestillo PCB |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 3mm                    |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 2x9      |
| <b>Corriente máxima:</b>                   | 5A       |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>      | 10mΩ     |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|