

Fișă produs BNC-106



| | |
|-----------------------|---------------|
| Simbol: | BNC-106 |
| Grupă produse: | Conectori BNC |

Parametri produs

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tip conector: | BNC |
| Conector: | mufă |
| Subtip conector: | tată |
| Orientare spațială: | drept |
| Impedanță de undă: | 50Ω |
| Diametru cablu max.: | 2,8mm |
| Montare electrică: | crimpat |
| Subtip cablu: | B1522A, B8216, RG174, RG188, RG316, RGB5 |
| Montare mecanică: | pe cablu |
| Rezistență mecanică: | 100 cicluri |
| Clasa fabricație: | industrială |
| Placare contact: | aurit |
| Grosimea stratului de placare: | 0,8μm |
| Rezistență izolație min.: | 5GΩ |
| Tensiune nominală: | 0,5kV |
| Frecvență max.: | 4GHz |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,007 kg |
|------------------------|----------|